Vultech UPS1200VA-LITE gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,2 kVA 600 W 2 presa(e) AC



Marchio : Vultech

Codice prodotto: UPS1200VA-LITE

Nome del prodotto : UPS1200VA-LITE

UPS 1200VA Offline - Gruppo Di Continuità

Vultech UPS1200VA-LITE gruppo di continuità (UPS) A linea interattiva 1,2 kVA 600 W 2 presa(e) AC:



Il gruppo di continuità VulTech® UPS1200VA-LITE protegge le periferiche dagli sbalzi di corrente causati da fulmini o altri particolari agenti atmosferici.
È dotato di 2 prese elettriche Bipasso 10-16A/Schuko e una presa IEC13 nella parte posteriore in modo da poter collegare PC, monitor o altre periferiche importanti, evitando l'uso di ulteriori cavi per il funzionamento del prodotto.
Dotato di funzione Overload la quale permette il controllo intelligente della tensione e la gestione del sovraccarico.

Contenuto della confezione:
- Gruppo di continuità VulTech UPS1200VA-LITE
- Manuale d'istruzioni

Caratteristiche	
Topologia UPS *	A linea interattiva
Potenza in uscita *	1,2 kVA
Potenza in uscita *	600 W
Forma d'onda *	Pseudo sine
Tensione operativa in entrata (min) *	145 V
Tensione operativa in entrata (max) *	290 V
Frequenza di ingresso *	50/60 Hz
Tensione di uscita (max)	220 V
frequenza output	50/60 Hz
Corrente massima	16 A
Tempo di risposta	6 ms
Fattore di potenza	0,5
Funzionalità di protezione dell'alimentazione	Sovraccarico

Connettività	
Tipo di uscita AC	Tipo F
Presa di corrente	Accoppiatore C13
Quantità prese AC	2 presa(e) AC

Batteria	
Tecnologia batteria	Acido piombo (VRLA)
Capacità della batteria	9 Ah
Voltaggio della batteria	12 V
Tempo di ricarica	4 h

Design	
Fattore di forma *	Compatta
Tipo di raffreddamento	Passivo
Colore del prodotto *	Nero
Indicatori LED	✔

Certificati di sicurezza	
Certificati di conformità	RoHS
Certificazione	CE

Contenuto dell'imballo	
Manuale dell'utente	✔

Dimensioni e peso	
Larghezza	95 mm
Profondità	310 mm
Altezza	140 mm
Peso	5,1 kg

8057284627166

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 17-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date