
MSI A520M-A PRO scheda madre AMD A520 Socket AM4 micro ATX





Marchio : MSI

Codice prodotto: A520M-A PRO

Nome del prodotto : A520M-A PRO

MSI A520M-A PRO. Produttore processore: AMD, Presa per processore: Socket AM4, Processori compatibili: AMD Ryzen 3000 Series. Tipi di memoria supportati: DDR4-SDRAM, RAM massima supportata: 64 GB, tipo di slot di memoria: DIMM. Interfacce dell'unità di archiviazione supportate: PCI Express 3.0, SATA, Tipi di unità di archiviazione supportate: HDD & SSD, Livelli RAID: 0, 1, 10. Risoluzione massima: 4096 x 2160 Pixel. Tipo di interfaccia Ethernet: Gigabit Ethernet, Controller LAN: Realtek RTL8111H

Processore

Produttore processore *	AMD
Presa per processore *	Socket AM4
Processori compatibili *	AMD Ryzen 3000 Series
Numero massimo processori SMP	1

Memoria

Tipi di memoria supportati *	DDR4-SDRAM
Numero di slot di memoria *	2
tipo di slot di memoria	DIMM
Canali di memoria	Dual-channel
Compatibilità ECC	ECC & Non-ECC
Velocità di memoria supportate	1866,2133,2400,2667,2800,2933,3000,3066,3200,3466,3600,3733,3866,4000,4133,4266,4400,4600 MHz
RAM massima supportata *	64 GB
Senza buffer	✔

Controller di archiviazione

Tipi di unità di archiviazione supportate	HDD & SSD
Interfacce dell'unità di archiviazione supportate *	PCI Express 3.0, SATA
Numero di hard drive supportati	5
numero di dispositivi di archivio supportati	5
Supporto RAID	✔
Livelli RAID	0, 1, 10

Grafica

Scheda grafica integrata	✘
Risoluzione massima	4096 x 2160 Pixel
Numero di display supportati	2

I/O interni

Connettori USB 2.0 *	2
Connettori USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) *	1
Numero di connettori SATA III *	4
Connettore pannello audio frontale	✔
Connettore del pannello anteriore	✔
Connettore ATX (24-PIN)	✔
Connettore ventola CPU	✔

I/O interni

Connettore d'intrusione del telaio	✔

Pannello posteriore porte I/O

Quantità porte USB 2.0 *	2
Quantità di porte USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) di tipo A *	4
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) *	1
Quantità porte HDMI *	1
Quantità porte DVI-D *	1
Uscite per cuffie	1
Microfono, spinotto d'ingresso	✔

Collegamento in rete

Collegamento ethernet LAN	✔
Tipo di interfaccia Ethernet	Gigabit Ethernet
Controller LAN	Realtek RTL8111H
Wi-Fi *	✘
Wi-Fi standard	Non disponibile

Caratteristiche

Chipset scheda madre *	AMD A520
Chip audio	Realtek ALC892
Sistema audio *	7.1 canali
Colore del prodotto	Nero
Componente per *	PC
Fattore di forma scheda madre *	micro ATX
Famiglia di chipset per scheda madre *	AMD
Numero di fori di montaggio	8

Slot espansione

Slot PCI Express x1 (Gen 3.x)	1
Slot PCI Express x16 (Gen 3.x)	1
Numero di slot di M.2 (M)	1

I/O interni	
Numero di connettori ventola chassis	2

Dati logistici	
Codice del Sistema Armonizzato (SA)	84733020
Dimensioni e peso	
Larghezza	236 mm
Profondità	200 mm
Altezza	60 mm
Altre caratteristiche	
Peso	698 g

4719072749927

0824142224007

824142224007

4526541740756

Catalog Object Cloud

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity. Automated scraping, data mining, or harvesting for the purpose of training machine learning models, neural networks, or artificial intelligence systems is strictly prohibited without a commercial license.

Publication date: 11-NOV-2026. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date